Autorradio JVC KD-R811

Aplicacin: automocin

Dimensin de montaje: 1DIN

Panel: extrable

Tipos de medios: CDAlmacenamiento USB (frontal)Almacenamiento USB (posterior)Conexin de

iPod/iPhone

Tipos de disco: CD

Caractersticas

Multimedia: Bluetooth

Ecualizador

Nmero de bandas: 3 / Ecualizador iEQ /

Nmero de preajustes: 6 Filtro de paso alto (HPF) Filtro de paso bajo (LPF)

Funcin de refuerzo de graves (BassBoost)

Especificaciones del amplificador Potencia por canal: 50W / MOSFET /

Nmero de canales: 4 AnchoDAC: 24 bits

Control

Funciones de control: control remoto

Salidas

Conexin de altavoz: ISO/RCA

Salida de Inea: 2 Salida de subwoofer

Entradas

Entrada de Inea (AUX) AUX en panel frontal

Formato de medios

Formatos de audio: MP3, WMA, WAV, AAC

Avanzado

Bandas del sintonizador: FM/AM / 24 estaciones /

Seleccin de color de luz : / 30 opciones /

Retroiluminacin: RGB

Funciones y caractersticas adicionales de la autorradio: Reproduccin de etiquetas ID3Texto en CD3 Patrones de control de volumen Aleatorio/RepetirReproduccin de etiquetas ID3Texto en patro de control de volumen de CD3Reproduccin aleatoria/repetida