

# Generador eléctrico Dalgakiran DJ 154 CP

Combustible: diesel

Tensión de salida: 380 V

Potencia nominal: 140 kW

Potencia máxima: 154 kW

Alternador: síncrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Cooper 6B2D1A-140

Cilindrada motor: 6800 cm

Tipo de arranque: arrancador eléctrico

Consumo de combustible: 23,85 l/h / al 75 % de carga /

Volumen del depósito de combustible: 300 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 12.5 h / al 75 % de carga /

Refrigeración del motor: líquido

Características y capacidades

Funciones: arranque automático (ATS) regulador de voltaje automático (AVR) panel de instrumentos

General

Cubierta acústica

Nivel de protección: IP 23

Nivel de ruido: 77 dB / a 7 m /

Dimensiones: 4576x1800x1426 mm

Peso: 2910 kg