

Generador Dalgakiran DJ 198 CP

Combustible: disel

Tensin de salida: 380 V

Potencia nominal: 180 kW

Potencia mxima: 198 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Cooper 6B2D1A-140

Cilindrada motor: 6800 cm

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 29,17 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 300 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 10.2 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Caractersticas y capacidades

Funciones: arranque automtico (ATS) regulador de voltaje automtico (AVR) pantallahormetrovoltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 76 dB / a 7 m /

Dimensiones: 4576x1800x1426 mm

Peso: 3000 kg