

Amplificador Octave HP300 SE

Color:

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: ECC81, ECC88

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 200000 Hz

Relación señal/ruido: 92 dB

Distorsión armónica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada balanceada XLR: 100 k

Entrada de línea: 100 K

Salida de previo: 0,05 K/RCA, 0,15 K - XLR /

Conectores

RCA: 3 pares

XLR (equilibrados): 4 piezas

Preouts : (Pre-Amp) / 2 pares RCA /

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

XLR (equilibrado): 2 piezas

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opciones: conexión de altavoz adicional

General

Control remoto :

Fuente de alimentación: externa

Consumo de energía: 35 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 438x410x77 mm

Peso: 12 kg