

Amplificador Yamaha PA-2120

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: concierto/informativo

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4): 120W

Potencia por canal (100/70V): 200W / 200W /

Distorsión armónica: 0,2 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1230 mV

Entrada de línea: 316mV

Salida de pre-índice: 316mV 0.6 k

Conectores

Al amplificador (principal): Euroblock/RCA

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Acústica: 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: graves/cada canal/agudos/cada canal/ganancia de entrada/cada canal/

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Alimentación entrada: 60W / 1/8 de potencia /

Tamaño de instalación: 1U

Dimensiones (AnxPrxAI): 480x351x44 mm

Peso: 4,8 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conector RJ-45 para conectar al controlador
Conector RJ-45 para conexión al controlador
Conector RJ-45 para conexión al controlador
Conector RJ-45 para conexión al controlador
Conector RJ-45 para conexión al controlador
Conector RJ-45 para conexión al controlador