

Sensor de seguridad TriniX TRX-2B/10MWL

Sensor: cruce (barrera)

Usar: exterior

Instalacin: montado en la pared

Conexin: inalmblica / 433 MHz /

Caractersticas y funciones: A prueba de manipulaciones/desgarro

Cobertura horizontal: 90 °

Cobertura vertical : 10 °

Alcance: 10 m

Tiempo de funcionamiento: 0,04 s

Fuente de alimentacin: bateras/ER14505/

Clase de proteccin: IP65

Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 430x39x39 mm