

Placa base Asus PRIME A520M-A II

Direccin: casa/oficina

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM

Dimensiones (Al x An): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A520

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4866 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub (VGA) salida

Salida HDMI

DisplayPort

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887 / 897 /

Sonido (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gbps): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M .2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

PCI-E 16x ranuras: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
 ARGB LED tira: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 2 piezas
Tira de LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 2 piezas
Tira de LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas